

Powerpack 12-volts batteribox med inbyggd laddare

Portabel, smidig 12-volts kraftkälla med många användningsområden, t ex camping-, båt- och husvagnsliv. Powerpack är enkel och säker att använda, samt förlänger batteriets livslängd.



- **Inbyggd Smart-laddare**
Laddar, underhållsladdar och förlänger batteriets livslängd
- **Övervakning av laddningscykel**
Lättavläst LED-display
- **LED-display för batteristatus**
Visar batteriets status genom en knapptryckning
- **Huvudströmbrytare med nyckel**
För maximal säkerhet och trygghet
- **Tillbehörsanslutning**
Skyddad av säkring (10 A)
- **Skyddade utvändiga poler**
Eliminerar risken för oavsiktlig kontakt
- **Polanslutning utan verktyg**
För enkel in- och urkoppling
- **Kraftigt väderskyddat hölje**
Säkrare och renare omgivning
- **Ventilationsfläkt**
Motverkar uppbyggnad av gaser
- **Batteri ingår ej**
- **Vikt**
3 kg (exkl. batteri)
- **Yttermått (mm):** H320/B365/D240
Innermått (mm): H240/B330/D180

Artikelnr 60.2.DA10W

Smart-laddarens funktion

Den inbyggda Smart-laddaren innehåller mycket avancerad teknik. Powerpack laddar inte bara utan underhållsladdar och förlänger batteriets livslängd.

Laddningscykel



1. Laddning

Laddar ett urladdat batteri till en spänning på 12,5 V.

2. Toppladdning

Höjer batterispänningen till 13,8 V.

3. Booster-funktion

Bibehåller batteriets spänning på 13,8 V i 5 timmar för att ge maximal prestanda.

4. Viloläge

Laddningen upphör för att låta batteriet vila tills spänningen normaliseras vid 12,8 V.

5. Underhållsladdning

Uppehåller batteriets prestanda och förlänger dess livslängd. Batteriet övervakas kontinuerligt och laddningsströmmen justeras automatiskt för att bibehålla en spänning på 12,8 V under en period på 500 timmar.

6. Tillbaka till steg 1

Efter 500 timmar återvänder laddningscykeln automatiskt till steg 1, för att eliminera risken för sulfatering och för att bibehålla batteriet i toppskick.

Lättavläst display

Genom en knapptryckning visas batteriets status med lysdioder. Laddaren visar också om batteriet är felaktigt eller behöver bytas ut. Under laddning visas laddningsförloppet kontinuerligt.



1 Aktiveringsknapp

2 Lysdioder för batteristatus och laddningsförlopp

3 Lysdiod för underhållsladdning

Ingående spänning: 230 V

Utgående spänning: 18 V

Laddningsström: 1,3 A

Max batterikapacitet: 130 Ah